



## JA-111MB BUS – magnetkontakt - brun

Enheten detekterer åpning av dør eller vindu. Kommunikasjon med sentralen går via BUS. Detektoren har sabotasjebeskyttet frontdeksel. Den sender melding når magneten fjernes fra sensoren.

○ [Declaration of conformity - JA-111MB \(PDF 764.85 kB\)](#)



### Beskrivelse

Detektoren bruker en adresse i systemet.

### Tekniske spesifikasjoner

<b>Strømforsyning</b>	fra systemets BUS 12 V (9 - 15 V)
<b>Standby strømforbruk</b>	5 mA
<b>Detektor størrelse</b>	27 x 55 x 16 mm (detektor), 16 x 55 x 16 mm (magnet)
<b>Sikkerhetsgrad</b>	grad 2 etter EN 50131-1, EN 50131-2-6
<b>Brukstemperatur</b>	-10 °C til 40 °C
<b>FG godkjent i grad 2</b>	MKT-1056/13